




Cognome:	Nome	Matricola:	E-mail:
----------	------	------------	---------

1. Dato il sistema di controllo raffigurato, con $C(s) = \frac{K_c}{s}$; $P_1(s) = \frac{s+1}{s+6}$; $P_2(s) = \frac{1}{s}$; $H(s) = 0.2$

determinare:

- Per quali valori di K_c il sistema risulta stabile a ciclo chiuso
- Il tipo di sistema di controllo
- Astatismo rispetto al disturbo costante z
- L'uscita permanente $yp(t)$ con $u(t) = 10 \delta_{-1}(t)$ e $z(t)=0$
- L'uscita permanente $yz(t)$ con $u(t)=0$ e $z(t) = 3 \delta_{-1}(t)$



2. Sia dato un processo $P(s)$ descrivibile mediante la funzione di trasferimento

$$P(s) = \frac{2(s/10+1)}{(s^2/50^2 + 0.4s/50+1)}$$

Sintetizzare il sistema di controllo in figura determinando

- h
- K_c


con K_d uguale a 1 in modo tale che l'errore per ingresso a rampa $u(t)=2t\delta_{-1}(t)$ sia minore o uguale a 0.1.

Scelto il valore minimo di K_c compatibile con le specifiche, tracciare i diagrammi di

- BODE
- NYQUIST

della funzione a ciclo aperto, e determinare su questi la

- pulsazione di attraversamento ω_t
- e, in caso di sistema stabile a ciclo chiuso, i
- margini di stabilità (m_ϕ e m_g)



3. Dato il diagramma di **BODE** della funzione di trasferimento a ciclo aperto **F(s)** sotto riportata (non ci sono poli a parte reale positiva) determinare la rete compensatrice **R(s)** tale da assicurare $\omega_t \geq 20$ rad/sec, $m_\phi \geq 30^\circ$ e il rispetto della finestra proibita indicata in figura. Tracciare quindi il diagramma di **NICHOLS** della funzione compensata **F'(s)=F(s)R(s)** e determinare su di esso il modulo alla risonanza **Mr** e la banda passante a -3 Decibel ω_{-3} .

